Typ / Тип / type / Type / Tipos	Polzahl / K-во полюсов / number of poles / Nbre de pôles / Numero de polo	Wickeldaten / обмоточные данные / data of windings / Caracteristiques de bobinage / Datos de bobinado								Masse [kg] / weight [kg] / Вес [кг] / Poids [kg] / Masa [kg]	Wickelschema / Winding-diagram / Схема обмотки / Schema de l'enroulement / Esquema de devanado motor	Lager A und B Seite / bearings sides A and B / подшипники на сторонах A и B / Paliers cotes A et B / Cojinete Lados A y B	Luftspalt [mm] / air gap [mm] / Воздушный зазор [мм] / Entreter [mm] / Entrehierro [mm]
		42/72V 50Hz		220/380V 50Hz		380V △ 50Hz		255/440V 60Hz					
		Draht-ϕ / ϕпроволоки / wire-ϕ / ϕ-du fil / Alambre-ϕ	Leit./Nut провод/паз. cond./pock. cond./Enc. cond./ran.	Draht-ϕ / ϕпроволоки / wire-ϕ / ϕ-du fil / Alambre-ϕ	Leit./Nut провод/паз. cond./pock. cond./Enc. cond./ran.	Draht-ϕ / ϕпроволоки / wire-ϕ / ϕ-du fil / Alambre-ϕ	Leit./Nut провод/паз. cond./pock. cond./Enc. cond./ran.	Draht-ϕ / ϕпроволоки / wire-ϕ / ϕ-du fil / Alambre-ϕ	Leit./Nut провод/паз. cond./pock. cond./Enc. cond./ran.				
56 K	2	0,60	32	0,26	174	0,20	300	0,26	174	0,320	1	6201 Z P6 366	0,25
56 G		1×0,48 1×0,50	24	0,30	130	0,23	225	0,30	130	0,325			
56 K	4	0,57	50	0,24	264	—	—	0,24	264	0,330	2		0,20
56 G		0,65	37	0,28	200	0,22	346	0,28	200	0,360			
56 G	6	2×0,45	58	0,28	306	0,20	530	0,27	306	0,380	5		0,17
63 K	2	2×0,60	24	0,36	132	0,27	228	0,36	132	0,490	1	6202 Z P6 366	0,25
63 G		2×0,70	18	0,42	98	0,32	170	0,42	98	0,540			
63 K	4	0,75	33	0,32	182	0,24	315	0,32	182	0,360	2		0,20
63 G		1×0,60 1×0,65	26	0,38	140	0,30	242	0,38	140	0,540			
63 K	6	3×0,45	51	0,33	280	0,26	485	0,33	280	0,470	5		0,17
63 G		1×0,55 2×0,50	38	0,38	202	0,30	350	0,38	202	0,540			
63 G	8	0,70	41	0,30	224	0,23	388	0,30	224	0,510	8		0,2
71 K	2	1×0,60 1) 1×0,65	36	0,55	92	0,42	159	0,55	92	0,945	1	6204 Z P6 366	0,3
71 G		2×0,75 1)	25	2×0,45	68	0,48	118	2×0,45	68	1,020			
71 K	4	1×0,75 1×0,80	22	0,47	120	0,35	208	0,47	120	0,700	2		0,2
71 G		3×0,75	17	0,55	95	0,42	165	0,55	95	0,860			
71 K	6	2×0,65	19	0,40	102	0,30	177	0,40	102	0,590	6		0,2
71 G		1×0,80 1×0,85	14	0,50	75	0,38	130	0,50	75	0,800			
71 K	8	0,75	28	0,32	150	0,24	260	0,32	150	0,525	9		0,2
71 G		1×0,60 1×0,65	21	0,38	114	0,30	198	0,38	114	0,690			
80 K	2	1×0,70 1×0,75	22	2×0,55	59	0,60	102	2×0,55	59	1,530	1	6205 Z P6 366	0,35
80 G		—	—	2×0,65	46	0,70	80	2×0,65	46	1,850			
80 K	4	2×0,75 1)	20	0,65	55	0,50	96	0,65	55	1,210	3		0,25
80 G		3×0,6 1) 1×0,65	17	1×0,5 1×0,55	45	2×0,4	78	1×0,5 1×0,55	45	1,470			
80 K	6	4×0,70 1)	13	0,60	70	0,45	122	0,60	70	1,120	6		0,25
80 G		3×0,95	10	0,70	53	0,55	92	0,70	53	1,500			
80 K	8	2×0,75	20	0,45	108	0,35	188	0,45	108	0,940	9		0,25
80 G		3×0,75	16	0,55	84	0,42	146	0,55	84	1,150			
90 L	2	—	—	3×0,65	42	2×0,6	72	3×0,65	42	2,630	1		0,45

90 L	2	—	—	3 x 0,65	42	2 x 0,6	72	3 x 0,65	42	2,630	1	6205 Z P6366	0,45
90 L	4	—	—	1 x 0,65 1 x 0,70	35	0,75	60	1 x 0,65 1 x 0,70	35	1,940	3		0,3
90 L	6	4 x 0,95 [1]	18	0,80	49	0,60	85	0,80	49	1,770	6		0,25
90 L	8	2 x 0,70 [1]	28	0,60	74	0,45	128	0,60	74	1,350	9		0,25
100 S	2	—	—	2 x 0,80 1 x 0,75	36	1 x 0,70 1 x 0,75	63	2 x 0,80 1 x 0,75	36	3,370	1	6206 Z P6366	0,55
100 L		—	—	3 x 0,65 [1]	58	3 x 0,70	50	3 x 0,65 [1]	58	4,230			
100 S	4	—	—	2 x 0,75	32	1 x 0,55 1 x 0,60	56	2 x 0,75	32	2,355	3		0,35
100 L		—	—	2 x 0,90	25	1 x 0,65 1 x 0,70	43	2 x 0,90	25	2,880			
100 S	6	—	—	1 x 0,6 1 x 0,65	27	1 x 0,45 1 x 0,50	47	1 x 0,6 1 x 0,75	27	2,255	7		0,3
100 S	8	1 x 0,65 1 x 0,75	17	0,75	46	0,55	80	0,75	46	1,885	10		0,3
100 L	8	2 x 0,70	18	2 x 0,60	36	0,65	63	2 x 0,60	36	2,300			
				230 V	50 Hz	380 V	50 Hz						
63 K	4 - 2			0,26	2 x 113	0,20	2 x 135				11	6202 Z P6366	0,20
63 G				0,33	2 x 85	0,25	2 x 146						
71 K				0,42	2 x 77	0,32	2 x 132					6204 Z P6366	0,20
71 G				0,47	2 x 60	0,36	2 x 103						
80 K				0,55	2 x 37	0,42	2 x 63				12	6205 Z P6366	0,25
80 G				0,60	2 x 29	0,47	2 x 50						
90 L				0,75	2 x 26	0,57	2 x 45					6205ZP6366	0,30
100 S				0,85	2 x 23	0,65	2 x 40					6206 Z P6366	0,35
100 L				1 x 0,70 1 x 0,75	2 x 17	2 x 0,55	2 x 29						
71 K	8 - 4			0,30	2 x 84	0,23	2 x 145				13	6204 Z P6366	0,20
71 G				0,36	2 x 64	0,27	2 x 110						
80 K				0,42	2 x 61	0,32	2 x 105					6205 Z P6366	0,25
80 G				0,47	2 x 49	0,36	2 x 84						
90 L				0,60	2 x 43	0,45	2 x 74					6205ZP6366	0,25
100 S				0,65	2 x 27	0,50	2 x 47				14	6206 Z P6366	0,30
100 L				2 x 0,55	2 x 20	0,60	2 x 34						
100 S [2]	6 - 4			0,75 0,65	20 26	4 : 2 x 0,4 6 : 0,5	4 : 34 6 : 44				4 7	6206 Z P6366	0,30
100 L [2]				2 x 0,65 3 x 0,48	14 18	4 : 0,7 6 : 2 x 0,45	4 : 24 6 : 30				4 7		

Standardmotor Angaben der Motoren für Sonderschutz MI

Standard motor Technical data of the motors for special protection MII

Стандартный двигатель Технические данные двигателей специальной защиты MII

Moteur standard Caractéristiques des moteurs pour protection spéciale MII

Motor standard Datos técnicos de los motores para la protección especial MII

1) Zwei Spulengruppen parallel geschaltet

Two groups of coils connected in parallel

Две катушечный группы включены параллельно

Deux groupes de bobines réunies en parallèle

Conectar dos grupos de bobinas en paralelo

2) 4 - und 6 - polige Wicklung getrennt ausführen
4polige Wicklung am Nutgrund anordnen

4 - and 6 - pole winding to perform seperately
4 - pole winding to provide on base of slot

4 - х и 6 - полюсная обмотки исполняется раздельно
4 - полюсную обмотку располо[illegible] основании паза

Enroulement à 4 et à 6 pôles exécuter séparément
Enroulement à 4 pôles disposer à la base de l'enchoche

Realizar el bobinado de 4 y el de 6 polos por separado
colocar el bobinado de 4 polos en el fondo de la ranura.